

BELEUCHTUNG

Transformator 100W, Ausgang 24V – IP20, mit Steckdosen

ARTIKELNUMMER BA2-0110-0121



BEMESSUNGSSPANNUNG

24V

SCHUTZART

IP20

STÜCK PRO SCHACHTEL

1

STECKDOSENOPTION

mit Steckdosen

STECKEROPTION

16A 2P. 24V. mit Stecker

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Transformator 100W, Ausgang 24V (BA2-0110-0121) ist ein Industrie-Elektroprodukt. Technische Daten: Bemessungsspannung: 24V; Steckdosenoption: mit Steckdosen; Steckeroption: 16A 2P 24V mit Stecker. IP20: Schutz gegen Berühren mit dem Finger, kein Wasserschutz – für trockene Innenräume.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN		VERPACKUNG & LOGISTIK	
Bemessungsspannung	24V	Stück Pro Schachtel	1
MECHANIK & MATERIAL		ALLGEMEIN	
Schutzart	IP20	Steckdosenoption	mit Steckdosen
		Steckeroption	16A 2P. 24V. mit Stecker

STECKDOSENBESTÜCKUNG

1 STECKDOSE	
Bemessungsstrom	16A 2P
Bemessungsspannung	24V
Polzahl	2P
Frequenz	50Hz - 60Hz