

BELEUCHTUNG

Leuchte mit Transformator 100W, Ausgang 24V – IP20, mit Steckdosen

 ARTIKELNUMMER **BA2-0111-1121**


BEMESSUNGSSPANNUNG

24V

SCHUTZART

IP20

STÜCK PRO SCHACHTEL

1

STECKDOSENOPTION

mit Steckdosen

STECKEROPTION

16A 2P. 24V. mit Stecker

LEITUNGSOPTION

7,5 m mit Leitung

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Leuchte mit Transformator 100W, Ausgang 24V (BA2-0111-1121) ist ein Industrie-Elektroprodukt. Technische Daten: Bemessungsspannung: 24V; Steckdosenoption: mit Steckdosen; Steckeroption: 16A 2P 24V mit Stecker. IP20: Schutz gegen Berühren mit dem Finger, kein Wasserschutz – für trockene Innenräume.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

 Bemessungsspannung **24V**

MECHANIK & MATERIAL

 Schutzart **IP20**

VERPACKUNG & LOGISTIK

 Stück Pro Schachtel **1**

ALLGEMEIN

 Steckdosenoption **mit Steckdosen**

 Steckeroption **16A 2P. 24V. mit Stecker**

 Leitungsoption **7,5 m mit Leitung**

STECKDOSENBESTÜCKUNG

1 STECKDOSE

 Bemessungsstrom **16A 2P**

 Bemessungsspannung **24V**

 Polzahl **2P**

 Frequenz **50Hz - 60Hz**