

ESTACIONES DE CARGA AC WALLBOX

Charger 2 – Cable de 5 m · 3,7 - 11 kW / 16A

CÓDIGO DE PRODUCTO BEV-1311-0005



POTENCIA

3,7 - 11 kW

FASE

Trifásico

CORRIENTE MÁX.

16A

FRECUENCIA

50/60 Hz

SALIDA

Con cable de 5 m

CONECTOR

Type 2 (IEC 62196-2)

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Charger 2 – Cable de 5 m · 3,7 - 11 kW / 16A (BEV-1311-0005) es una estación de carga AC de pared diseñada para instalación fija en aparcamientos de viviendas, comunidades y lugares de trabajo. Datos técnicos principales: Potencia: 3,7 - 11 kW; Fase: Trifásico; Corriente máx.: 16A; Salida: Con cable de 5 m. Características destacadas: Protección IP65, Lector de tarjetas RFID, Aplicación móvil, Pantalla LCD, WiFi. Puede proyectarse desde una vivienda unifamiliar hasta aparcamientos de comunidades, oficinas y flotas con varios usuarios; nuestro equipo técnico ayuda con el estudio del emplazamiento y la elección del modelo. Puede descargar la ficha técnica en esta página y solicitar una oferta directamente al fabricante indicando cantidades y datos del proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS		GENERAL	
Potencia	3,7 - 11 kW	Salida	Con cable de 5 m
Fase	Trifásico	Conector	Type 2 (IEC 62196-2)
Corriente máx.	16A	Sección del cable	5 × 2,5 mm ² + 1 × 0,75 mm ² ttr
Frecuencia	50/60 Hz		