

## ESTACIONES DE CARGA AC WALLBOX

## Charger Pro 2 GSM – Con toma / Módulo GSM

CÓDIGO DE PRODUCTO BEV-3012-1000



POTENCIA

3,7 - 22 kW

FASE

Trifásico

CORRIENTE MÁX.

6 - 10 - 16 - 32A

FRECUENCIA

50/60 Hz

SALIDA

Con toma para cuadro

PROTOCOLO

OCPP 1.6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Charger Pro 2 GSM – Con toma / Módulo GSM (BEV-3012-1000) es una estación de carga AC de pared diseñada para instalación fija en aparcamientos de viviendas, comunidades y lugares de trabajo. Datos técnicos principales: Potencia: 3,7 - 22 kW; Fase: Trifásico; Corriente máx.: 6 - 10 - 16 - 32A; Salida: Con toma para cuadro. Características destacadas: Protección IP65, Lector de tarjetas RFID, Aplicación móvil, Pantalla LCD, WiFi. Puede proyectarse desde una vivienda unifamiliar hasta aparcamientos de comunidades, oficinas y flotas con varios usuarios; nuestro equipo técnico ayuda con el estudio del emplazamiento y la elección del modelo. Añada el producto a su lista de oferta para obtener precios por volumen y por proyecto directamente del fabricante.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| DATOS ELÉCTRICOS |                   | GENERAL          |                                                                                 |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia         | 3,7 - 22 kW       | Salida           | Con toma para cuadro                                                            |
| Fase             | Trifásico         | Contador MID     | Opcional (medición de energía certificada)                                      |
| Corriente máx.   | 6 - 10 - 16 - 32A | Protocolo        | OCPP 1.6                                                                        |
| Frecuencia       | 50/60 Hz          | Zócalo           | Type 2 (IEC 62196-2)                                                            |
|                  |                   | Comunicación     | Con módulo GSM                                                                  |
|                  |                   | Aplicación móvil | Encendido/apagado remoto, temporizador, historial de carga (modelos conectados) |