

## ЗАРЯДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

## Зарядный кабель 32А 1-фазный 7,4 кВт – С кабелем 8 М

КОД ТОВАРА BEV-3032-1208



МОЩНОСТЬ

7,4 kW

ФАЗА

Однофазный

МАКС. ТОК

32A

ДЛИНА КАБЕЛЯ

8m

РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

Mod 3 (IEC 61851-1)

## ОПИСАНИЕ

Зарядный кабель 32А 1-фазный 7,4 кВт – С кабелем 8 м (BEV-3032-1208) — зарядный кабель для подключения электромобиля к точке зарядки. Основные характеристики: Мощность: 7,4 kW; Фаза: Однофазный; Макс. ток: 32А; Длина кабеля: 8m. Ключевые особенности: Однофазная выходная мощность 32 А 7,4 кВт, Испытания на соответствие CE пройдены. Применяется при монтаже зарядных станций, при выдаче автомобилей и в качестве запасного кабеля; поставляется с разными номинальными токами и длинами. Техническое описание можно скачать на этой странице, а предложение — запросить напрямую у производителя, указав количество и данные проекта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ОБЩИЕ          |                                                      |
|------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Мощность                     | 7,4 kW     | Коннектор      | Type 2 — Type 2 (IEC 62196-2)                        |
| Фаза                         | Однофазный | Сечение кабеля | 3 × 6 mm <sup>2</sup> + 1 × 0.75 mm <sup>2</sup> ttr |
| Макс. ток                    | 32A        | Режим зарядки  | Mod 3 (IEC 61851-1)                                  |
| Длина кабеля                 | 8m         |                |                                                      |